

FW-WS1/ FW-WS2/ FW-WS3 Sienas radiopogas

Vienas pogas sienas radioslēdzis

Raksturojums

- * Vienas pogas tālvadības raidītājs
- * darbojas ar F&Wave tālvadības pults uztvērējiem
- * spēja vadīt jebkādu uztvērēju skaitu
- * ieslēdz/izslēdz (bistabils slēdzis), izmantojot uztvērējus: FW-R1P, FW-R 1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * paceļ/nolaiž žalūzijas, izmantojot uztvērējus FW-STR1P, FW-STR1D
- * regulē apgaismojuma spilgtumu, izmantojot uztvērējus FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * uzstādīšanai nav nepieciešama zemapmetuma kārba

Barošanas avots	3 V līdzstrāva
Strāvas stiprums	20 mA (nospiesta poga) 15 nA (gaidstāves režīms)
Baterija	CR2032
Baterijas darbības laiks	apmēram 15 stundas (nospiesta poga uz tālvadības pults)
Darbināšanas temperatūra	+5÷50°C
Radioviļņu frekvence	868 MHz
Izmēri	86×86×15 mm

2 pogu sienas radioslēdzis

Raksturojums

- * 2 pogu tālvadības raidītājs
- * darbojas ar F&Wave tālvadības pults uztvērējiem
- * spēja vadīt jebkādu uztvērēju skaitu
- * ieslēdz/izslēdz (bistabils slēdzis), izmantojot uztvērējus: FW-R1P, FW-R 1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * paceļ/nolaiž žalūzijas, izmantojot uztvērējus FW-STR1P, FW-STR1D
- * regulē apgaismojuma spilgtumu, izmantojot uztvērējus FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * spēj mainīt pirmās pogas konfigurāciju uz ON - vienmēr ieslēdz pāri savienotos uztvērējus un/vai paceļ žalūzijas
- * spēj mainīt otrās pogas konfigurāciju uz OFF - vienmēr izslēdz pāri savienotos uztvērējus un/vai nolaiž žalūzijas
- * uzstādīšanai nav nepieciešama zemapmetuma kārba

3 pogu sienas radioslēdzis

Raksturojums

- * 3 pogu tālvadības raidītājs
- * darbojas ar F&Wave tālvadības pults uztvērējiem
- * spēja vadīt jebkādu uztvērēju skaitu
- * ieslēdz/izslēdz (bistabils slēdzis), izmantojot uztvērējus: FW-R1P, FW-R 1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * paceļ/nolaiž žalūzijas, izmantojot uztvērējus FW-STR1P, FW-STR1D
- * regulē apgaismojuma spilgtumu, izmantojot uztvērējus FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D
- * spēj mainīt pirmās pogas konfigurāciju uz ON - vienmēr ieslēdz pārī savienotos uztvērējus un/vai paceļ žalūzijas
- * spēj mainīt trešās pogas konfigurāciju uz OFF - vienmēr izslēdz pārī savienotos uztvērējus un/vai nolaiž žalūzijas
- * uzstādīšanai nav nepieciešama zemapmetuma kārba